

住宅用火災(煙式)警報器

型式:SA-156Ex/SA-182E 新コスモス電機株式会社製



型式	SA-156Ex	SA-182E
感知方式	煙感知式(光電式2種)	
対象火災	住居火災(居室、階段、廊下等に設置)	
警報方式	赤ランプ点滅、音声による警報音	
電源	専用リチウム電池1本	
電池寿命	通常の使用状態において約10年	
使用温度	0°C~+40°C(結露しないこと)	
出力	相互連動用:相互連動コネクタ線LL-01(別売)を使用 マイコンメータ・NCU用:相互連動コネクタ線LL-01 (別売)とダイオードアダプタLL-02(別売)を使用	—
備考	住宅用防災警報器検定合格品	

